



# Eigenschaften & Funktionen:

**32**  
Channels

## 32 Kanäle

Mit 32 Kanälen (16 Standard- plus 16 Vierzonenauslöserkanälen) ermöglicht Ihnen der PocketWizard Plus III-Empfänger einzelne oder Gruppen von Blitzern gleichzeitig oder individuell auszulösen. Dies ist wesentlich, wenn an überfüllten Orten oder mit verschiedenen Belichtungsbedingungen gearbeitet wird. Es ist auch ideal für ferngesteuerte Kameras und Sportveranstaltungen oder Hochzeiten. Der Plus III-Empfänger ist außerdem der perfekte Partner für das MultiMAX®-Funkgerät.



## Vierzonenauslösung

Ausgewählte Vierzonenauslösung ermöglicht Ihnen die kontinuierliche Aufnahme von Fotos, ohne dass Sie zwischen Ihrer Beleuchtung oder den Kameras hin- und herrennen müssen. Ohne den Kamerastandort zu verlassen können Sie drahtlos Ihre ferngesteuerten Blitzgeräte oder Kameras in vier kontrollierbaren Zonen (A, B, C oder D) aktivieren oder deaktivieren. Das ist vor allem dann ideal, wenn Sie mit verschiedenen Beleuchtungsbedingungen arbeiten oder bei Bedarf ferngesteuerte Kameras ein- und ausschalten müssen.



## Automatischer Empfänger

Mit unserer patentierten automatischen Empfängertechnologie ist der Plus III-Empfänger ein kluges Funkgerät. Wenn er auf TxRx gestellt ist, wechselt er für größere Flexibilität schnell und intelligent zwischen dem Sende- oder Empfängermodus. Der Plus III kann bei Bedarf entweder auf Senden (Tx) oder Empfangen (Rx) gestellt werden.



## Ferngesteuerte Zweistufenkameraauslösung

Der Plus III-Empfänger ist die perfekte Lösung für die ferngesteuerte Kameraauslösung. Der einzigartige Zweistufen-TESTknopf am Plus III funktioniert wie der Auslöser an Ihrer Kamera. Drücken Sie ihn halb herunter und Ihre Kamera wacht zur Messung und zum Fokus auf. Drücken Sie TEST ganz herunter, um ein Foto zu machen. Wenn Sie den Knopf loslassen, begibt sich Ihre Kamera wieder in den Ruhemodus; dies spart Batterie.



## Auto-Relay-Modus

Unsere automatische Empfängertechnologie gibt Ihnen die Möglichkeit eine ferngesteuerte Kamera synchron mit ferngesteuerten Blitzgeräten mit nur 3 PocketWizard-Funkgeräten auszulösen. Eins in Ihren Händen, ein Plus III, das mit Ihrer ferngesteuerten Kamera und eines, das mit Ihrem ferngesteuerten Blitz verbunden ist.



## Langstreckenfähigkeit

Unter idealen Bedingungen funktioniert der Plus III-Empfänger bis zu 500 Meter (1600 Fuß). Aufnahmebedingungen sind selten ideal, deshalb besitzt der Plus III zwei Reichweitenmodi für die Herausforderungen der realen Welt. Verwenden Sie den Langstreckenmodus (LR), um die tatsächliche Auslösedistanz in fast jeder Umgebung zu verdoppeln.



## Wiederholmodus (RP)

Platzieren Sie in sehr herausfordernden Umgebungen oder extrem langen Arbeitsentfernungen einen Plus III im Wiederholmodus (RP) zwischen Ihrem Sender und Empfänger, um das Signal zu wiederholen und die Verbindung zu vervollständigen. Diese Modi brauchen ein bisschen mehr Zeit ihre Arbeit zu leisten, deshalb sollte die maximale X-Sync reduziert werden, wenn mit ferngesteuerten Blitzern im LR- oder RP-Modus aufgenommen wird.



## Hochgeschwindigkeitsempfang

Unter idealen Bedingungen funktioniert der Plus III-Empfänger bis zu 500 Meter (1600 Fuß). Aufnahmebedingungen sind selten ideal, deshalb besitzt der Plus III zwei Reichweitenmodi für die Herausforderungen der realen Welt.

## Flaches neues Design

Der Plus III zeichnet sich aus durch ein strapazierfähiges Seitenprofildesign mit einer unauffälligen, internen Antenne, die die visuellen Hindernisse zwischen Ihnen und Ihrem Subjekt verkleinert. Durch den Gebrauch einer internen Antenne besteht kein Knick- oder Bruchrisiko. Die absolute Höhe des Empfängers und der Antenne ist weniger als 5,25 Zoll und ein Gewicht von nur 4 Unzen einschließlich Batterien.

## Externer Strom und Firmenwareaktualisierung

Das Plus III wird normalerweise mit zwei AA (IEC:LR6) Batterien betrieben. Für das ferngesteuerte Aufstellen über lange Zeit sollten Sie einen AC Adapter verwenden, den man an den Mini-B USB-Port des Plus III anschließen kann. Der USB-Port erlaubt zukünftige Aktualisierungen des Plus III-Betriebssystems.

## Sehr kompatibel

Das Plus III ist kompatibel mit allen PocketWizard-Funkgeräten der gleichen Frequenz\*, einschließlich PocketWizard-Fotoausrüstungen von Profoto, Dynalite, Norman, Photogenic und Sekonic-Lichtmessgeräten. Das drahtlose PocketWizard-System bietet Ihnen absolute Flexibilität, egal mit welchen Blitzern oder Kameras Sie arbeiten.

\*FCC und CE PocketWizard-Funkgeräte funktionieren auf verschiedenen Frequenzen.

## Einfache Benutzeroberfläche

Das Plus III hat eine intuitive Benutzeroberfläche, in der alle Kanäle, Zonen und Modi einfach über eine Soft-Touch-Tastatur eingegeben werden können und auf einem hintergrundbeleuchteten und leicht lesbaren 2,5 cm (1 Zoll) LCD-Display angezeigt werden. Wenn Sie im Dunkeln arbeiten, drücken Sie einfach auf irgendeine Taste außer TEST, um das LCD zu erleuchten.



# PLUS<sup>®</sup> III

## Technische Daten:

<b>Frequenz:</b>	FCC/IC	340.00 - 354.00 MHz
	CE	433.42 - 334.42 MHz
<b>Kanäle:</b>		32 Kanäle
		1-16 Standardkanäle
		17-32 ausgewählte Vierzonenauslöserkanäle
		Rückwärtskompatibel mit allen PocketWizard-Funkgeräten der gleichen Frequenz* oder Vierzonenauslöserkanälen (*FCC und CE PocketWizard-Funkgeräte funktionieren auf unterschiedlichen Frequenzen)
<b>Zonen:</b>		A - B - C - D
		Kompatibel mit anderen PocketWizard-Funkgeräten mit Vierzonenauslöserkanälen
<b>Antenne:</b>		Präzise abgestimmte interne Spule
<b>Display:</b>		Hintergrundbeleuchtetes 2,5 cm (1.0 Zoll) Liquid Crystal Display (LCD)
<b>Reichweite:</b>		Bis zu 500 Meter (1600 Fuß) (die tatsächliche Reichweite ist abhängig von zahlreichen Faktoren einschließlich Ausrüstung, Modus, Umgebung, Positionierung, Orientierung und Störfaktoren)
<b>Synchrongeschwindigkeit:</b>		Bis zu 1/250 (Brennebene) Bis zu 1/500 (Zentralverschluss)
<b>Auslösegeschwindigkeit:</b>		Bis zu 14,5 FPS
<b>Kontaktzeit:</b>		62 Millisekunden bei normalem Betrieb 2 Millisekunden in High Speed Receive (HSR) Modus
<b>Statusanzeige:</b>		LED: grüne, gelbe, rote Statusanzeige
<b>Sendeausgangsleistung:</b>		Weniger als 1 Milliwatt (0,001 Watt)
<b>Leistung:</b>		Zwei (2) AA (IEC:LR6) alkaline Batterien empfohlen NIMH, NiCAD, NiZn, Lithium möglich (diese Chemikalien geben möglicherweise nicht die genaue Batterielebensdauer an) USB (optional AC-Adapter PW-AC-USB verfügbar)
<b>Batterielebensdauer:</b>		Bis zu 50 Stunden (mit Alkalinebatterien)
<b>Maximale Portsynchronspannung:</b>		300 Volt (Kamera/Blitz-Port)
<b>Maximaler Strom:</b>		1,0 A Höchstleistung, 0,2 A (1/5 Amp oder 200 Milliamp) Dauerstromgrenze
<b>Vorhandene Spannung:</b>		3 Volt, sicher zu gebrauchen mit allen Digital- und Filmkameras
<b>USB:</b>		USB 2.0 Mini-B-Anschluss
<b>Gehäuse:</b>		Schlagfester Kunststoff mit Batterieöffnung
<b>Gewicht:</b>		120 g (4 oz) mit Batterien
<b>Abmessungen:</b>		Höhe: 13,3 cm (5,25 Zoll)   Breite: 5,1 cm (2,00 Zoll)   Tiefe: 3,2 cm (1,25 Zoll)
<b>Betriebstemperatur:</b>		Über -15° C (5° F) und unter 50° C (120° F)
<b>Lagertemperatur:</b>		Über -30° C (-22° F) und unter 85° C (185° F) (ohne Batterie)
<b>Input/Output:</b>		3,5 mm (1/8 Zoll) Stereo-Miniphone-Anschluss, Blitzschuh
<b>Montage:</b>		Blitzschuh, Lanyard/D-Ring-Schleufe, ¼-20 Gewindeeinsatz
<b>In der Packung enthalten:</b>		Kurzantenne, Stereo 3,5mm (1/8 Zoll) Miniphone zu Miniphone Kabel, Mono 3,5 mm Miniphone zu PC-Kabel, Stereo 3,5 mm Miniphone zu 6.#.35 mm (¼ Zoll) Adapter, Lanyard, Bedienungshinweisaufkleber
<b>Optionale Zubehörteile:</b>		Isolierungsstange, Auslöserknöpfe, Kamerakabel für Motorleitung, PC-Kabel und Adapter, Blitzsynchronkabel und Schutzhülle



**Bitte beachten:** Änderungen vorbehalten. Besuchen Sie [pocketwizard.com](http://pocketwizard.com) für aktualisierte Produktinformationen.

[PocketWizard.com](http://PocketWizard.com)

[info@pocketwizard.com](mailto:info@pocketwizard.com)

**PocketWizard<sup>®</sup>**  
MAKE IT POSSIBLE™

v1.1 - Februar 2012