

Özellikler:

32
Channels

32 Kanal

32 kanal ile (16 adet standart kanala ek 16 adet dörtlü-bölge tetikleme kanalı), PocketWizard Plus III alıcı-verici bir ya da birden fazla flaş birlikte ya da tek başına tetikleyebilmenizi sağlar. Bu özellik, kalabalık ortamlarda ya da birden fazla ışık düzeni ile çalışırken çok önemlidir. Spor karşılaşmaları ya da düğün gibi konularda kablosuz makina tetikleme hususunda da idealdir. Plus III alıcı-verici, MultiMAX® ile mükemmel partnerdir.



Dörtlü-bölge Tetikleme (Quad-Zone Triggering)

Seçmeli dörtlü-bölge tetikleme özelliği; çekim esnasında makinanıza ya da flaşlarınıza koşmadan, makinanızın yanından ayrılmadan, ayrı ayrı kontrol edilebilen 4 bölgede (A, B, C, ya da D) flaşlarınızı ya da makinanızın açma-kapama imkanı sunar. Çoklu fotoğraf kurguları ya da ihtiyaç duyulan zamanda makinanızı kablosuz açıp kapayabilmek için idealdir.



Otomatik Alıcı-Verici Algılama Sistemi

Patentli Otomatik Alıcı-Verici Algılama Sistemi (Auto-Sensing Transceiver technology) ile, Plus III alıcı-verici akıllı bir cihazdır. TxRx moduna ayarlandığında, hızlı ve başarılı bir şekilde alıcı-verici konumları arasında değişebilir. İhtiyaç duyarsanız yalnızca verici konum için (Tx) ya da alıcı konum için (Rx) modlarını da seçebilirsiniz.



İki Aşamalı Kablosuz Makina Tetikleme

Plus III, kablosuz makina tetikleme için en mükemmel çözümdür. Benzersiz iki aşamalı TEST düğmesi, makinanızın deklanşörü gibi çalışır. Yarım bastığınızda makinanız uyanır, netleme yapar. TEST düğmesine tamamiyle bastığınızda ise pozlama gerçekleşir. Parmagınızı kaldırdığınızda, makinanız uykuya moduna döner ve böylece gerçekten pil tasarrufu yaparsınız.



Auto-Relay Modu

Otomatik Alıcı-Verici Algılama Sistemi ile yalnızca 3 adet PocketWizard cihaz kullanarak makinanızı, flaşlarınızı ile aynı senkronda kablosuz tetikleyebilirsiniz; 1 tanesini elinizde, diğeri makinanız üzerinde ve üçüncü de harici flaşınız üzerinde.



Uzak Mesafelerde Çalışma

Plus III ideal koşullarda 500 metre mesafeye kadar çalışır. Çekim ortamları nadiren ideal koşullara sahiptir, dolayısıyla Plus III gerçek dünyanın şartlarıyla mücadele edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Uzak mesafe modunu (Long Range Mode - LR) kullanarak tüm ortamlarda varolanın iki katı uzaklıkta mesafeden tetikleme yapabilirsiniz.



Tekrarlama Modu

Çok zorlu koşullarda ya da çok uzak mesafelerde Plus III cihazınızı, gelen sinyali tekrarlaması ve iletimi tamamlaması için, vericinin ve alıcının arasında tekrarlamaya moduna (Repeater Mode - RP) alın. Bu modlarda cihazlar çalışma esnasında daha fazla zamana ihtiyaç duyulabilir ve bu nedenle uzak mesafe ya da tekrarlama modlarında flaş senkronizasyon hızınız düşebilir.



Yüksek Hızlı Alıcı

Plus III ideal koşullarda 500 metre mesafeye kadar çalışır. Çekim ortamları nadiren ideal koşullara sahiptir, dolayısıyla Plus III gerçek dünyanın şartlarıyla mücadele edebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Yeni şık tasarım

Plus III ana hatlarıyla güvenilir ve şık bir tasarım sunarken, dikkat çekmeyen yapısı ve dahili anteni sayesinde konu ile fotoğrafçı arasında çok daha az yer alıyor. Dahili anten aynı zamanda dış çekimlerde kırılma ya da bozulma gibi olasılıkları da ortadan kaldırmış oluyor.

Yazılımı güncellenebilir ve harici güç kaynağı ile çalışabilir

Plus III is normal koşullar altında 2 adet AA (IEC:LR6) alkalın pil ile çalışır. Uzun süreli harici kullanım için, Plus III üzerindeki Mini-B USB girişine bağlanabilen AC güç adaptörünü kullanabilirsiniz. Aynı USB girişini Plus III cihazınız için gerekli tüm güncellemeleri yapmak için kullanabilirsiniz.

Çok Uyumlu

Plus III aynı frekansta* olan tüm PocketWizard cihazlarla uyumludur. Bunlara ek olarak, PocketWizard cihazlarla çalışmaya uygun hale getirilmiş olan; Profoto, Dynalite, Norman, Photogenic ve Sekonic pozometreler ile de çalışır. PocketWizard kablosuz sistemi hangi makina ya da flaşla çalışırsanız çalışın, işinize esneklik katar. (*FCC ve CE PocketWizard cihazları farklı frekanslarda çalışır.)

Basit Kullanıcı Arayüzü

Tüm kanallar, bölgeler ve modlar 2.5cm LCD ekranda görüntülenir, tuş bloğu ile kolaylıkla ayarlanabilir. Karanlık ortamlarda çalışıyorsanız, TEST düğmesi dışında herhangi bir düğmeye basarak LCD ekranı aydınlatabilirsiniz.



PLUS[®] III

Teknik Özellikler:

Frekans:	FCC/IC	340.00 - 354.00 MHz
	CE	433.42 - 334.42 MHz
Kanallar:	32 kanal	1-16 Standart kanallar
		17-32 Seçmeli dörtlü-bölge tetikleme kanalları
		Aynı frekansta* olan tüm PocketWizard cihazlarla karşılıklı uyumludur. (*FCC ve CE PocketWizard cihazları farklı frekanslarda çalışır.)
Bölgeler:	A - B - C - D	Dörtlü-bölge tetikleme kanalı olan tüm PocketWizard cihazlarla uyumludur.
Anten:	Hassas ayarlı dahili bobin	
Ekran:	Arka ışıklı 2.5cm (1.0") likit kristal ekran (LCD)	
Mesafe:	500 Metre'ye kadar (1600 feet) (Gerçekte mesafe birkaç faktöre bağlıdır; ekipman, mod, ortam, konumlandırma, parazit...gibi)	
Senkron hızı:	1/250sn (perde örtücü)	1/500sn (merkezi obtüratör)
Tetikleme hızı:	Saniyede 14.5 kareye kadar	
Kontakt zamanı:	Normal çalışma koşullarında 62 milisaniye	Yüksek hızda alıcı modunda 2 milisaniye
Durum Göstergesi:	Yeşil, Kırmızı, Sarı LED durum göstergesi	
Verici Çıkış Gücü:	1 miliwatt'tan az (0.001 watt)	
Güç:	2 adet AA (IEC:LR6) alkalın pil (önerilen)	NiMH, NiCAD, NiZn, Lityum piller de kullanılabilir (bu pilleri kullanırken kalan pil seviyesi doğru gösterilmeyebilir.)
		USB (AC adaptörü opsiyonel)
Pil Süresi:	50 saate kadar (alkal piller ile)	
Max Port Senkronizasyon Voltajı:	300 Volt (Makina/Flaş Portu)	
Max Devre Hareketi	1.0 A pik, 0.2 A (1/5 Amp or 200 milliamp) sürekli limiti devre	
Varolan voltaj:	3 volts, tüm dijital ve analog makinalarla kullanıma uygun.	
USB:	USB 2.0 Mini-B	
Gövde:	Yüksek çarpma dirençli plastik, sabit pil kapağı	
Ağırlık:	120 gram (piller ile birlikte)	
Boyutlar	Uzunluk: 13.3cm (5.25") En: 5.1cm (2.00") Derinlik: 3.2cm (1.25")	
Çalışma Isısı:	-15° C (5° F) üzeri ve 50° C (120° F) altı	
Saklama Isısı:	-30° C (-22° F) üzeri ve 85° C (185° F) altı (pilsiz)	
Giriş/Çıkış:	3.5mm (1/8") stereo minifon jak, flaş yuvası	
Montaj:	Flaş yuvası, askı	
Paket İçeriği:	Hızlı kullanım kılavuzu, Stereo 3.5mm (1/8") minifon kablo, Mono 3.5mm minifon PC kablosu, Stereo 3.5mm minifon 6.35mm adaptörü, askı, referans çalışma bilgileri	
Opsiyonel Aksesuarlar:	İzolasyon çubuğu, tetikleme düğmeleri, makina tetikleme kabloları, PC kabloları, adaptörler, flaş senkron kabloları, koruyucu kutu	

Not: Bilgiler değişiklik gösterebilir. Güncel ürün bilgileri için PocketWizard.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



PocketWizard.com

info@pocketwizard.com

PocketWizard[®]
MAKE IT POSSIBLE™

v1.1 - February 2012